



Läs mer om underhåll genom att skanna koden eller gå in på [www.westal.se](http://www.westal.se)



**OBS: All installation ska utföras av en behörig installatör**

För att uppnå IP-klassning skall tätning(ar) i bakstycke monteras vid införing av kabel. Vid kabelinföringen skall håltagningen i tätningen vara minsta möjliga för att omsluta kabel runt dess omkrets. Ett snitt med exempelvis kniv i tätningen kan orsaka att kabelinföringen ej sluter tätt. Fel eller skador orsakade av felaktig installation kan påverka produktgarantin.

-Undvik att röra vid lampsockeln, ljuskällan eller bländskyddet när armaturen är i drift, då kan den vara varm och då medföra skada.

-För att förhindra skador på armaturen använda inte alkaliska rengöringsmedel vid rengöring. Använd en mjuk trasa och ett mildt rengöringsmedel. Stäng alltid av strömmen före rengöring.

**A. Stäng av strömmen**

**B. Lossa på fästsruvarna till bakstycket, montera bakstycket på önskad monteringsyta**

**C. För inkommande kabel genom bakstycket och fäst plattan med hjälp av skruvar och plugg. Koppla inkommande kabel till kopplingsplinten. Se till att jordkabeln är fäst vid kopplingsplint i hålet som tydligt visar jordsymbolen.**

**D. Placera 1x60W E27 eller 2x60W E27 i lamsockel.**

**E. Skruva tillbaka överdelen och bländskyddet.**

**F. Slå på strömmen.**

